



【WC】ウォールコンセント

- ① C型30A(100V)コンセント (直回路×2)
- ② 2PE付15A(100V)抜きコンセント (直回路×1)
- ③ D型20A(200V)コンセント (直回路×1)
- ④ DMX信号出力コネクタ 2系統

コンセント盤	コンベンションホール イベント用コンセント盤					
	電灯 100V		単相200V			
	C型30A	容量	2Pコンセント	D型20A	容量	
SS-A1	2	6kw	1	1.5kw	4kw	
SS-A2	2	6kw	1	1.5kw	4kw	
SS-A3	2	6kw	1	1.5kw	4kw	
SS-B1	2	6kw	1	1.5kw	4kw	
SS-B2	2	6kw	1	1.5kw	4kw	
SS-B3	2	6kw	1	1.5kw	4kw	
SS-C1	2	6kw	1	1.5kw	4kw	
SS-C2	2	6kw	1	1.5kw	4kw	
SS-C3	2	6kw	1	1.5kw	4kw	
SS-D1	2	6kw	1	1.5kw	4kw	
SS-D2	2	6kw	1	1.5kw	4kw	
SS-D3	2	6kw	1	1.5kw	4kw	
合計負荷		72kw	合計負荷	18kw	合計負荷	60kw

記号	名称	備考	記号	名称	備考
Ⓜ(G)	(G) 壁付コンセント 100V 2P15AE 2口 接地極付		Ⓜ(F)	F フラッシュバルブ電源	
Ⓜ(SV)	SV 壁付コンセント 100V 2P15AE 2口 接地極付	自動水検用	Ⓜ(AD)	AD 自動ドア電源	
Ⓜ(EH)	EH 壁付コンセント 100V 2P15AE 2口 接地極付	電気温水器用	Ⓜ(J)	J 自動制御盤電源	
Ⓜ(HD)	HD 壁付コンセント 100V 2P15AE 2口 接地極付	ハンドライヤー用	Ⓜ(A)	A 照明制御設備電源	
Ⓜ(ET)	ET 壁付コンセント 100V 2P15AE 2口 接地極付	接地端子付	Ⓜ(S)	S サイン用電源	
Ⓜ(WP)	WP 壁付コンセント 100V 2P15AE 2口 接地極付	防水カバープレート付	Ⓜ(M)	M サイネージモニター用コンセント 2P15AE 2口	
Ⓜ(IH)	IH 壁付コンセント 200V 2P15AE 1口 接地極付	IH用	Ⓜ(cf)	cf パトス、スクリーン用電源	
Ⓜ(EH)	EH 壁付コンセント 200V 2P15AE 1口 接地極付	電気温水器用	Ⓜ(W)	W デジタル時計用電源	
Ⓜ(P)	P 壁付コンセント 100V 2P15AE 2口 接地極付	電気ポット用	Ⓜ(HM)	HM 排煙用電源	
Ⓜ(K)	K 壁付コンセント 100V 2P15AE 2口 接地極付	イベントホール用	Ⓜ(CN)	CN 操作卓接続盤用電源	
Ⓜ(床)	床付コンセント 100V 2P15AE 1口 接地極付	フロアコンセント	Ⓜ(WC)	ウォールコンセント 100V C型30A×2 回路	
Ⓜ(H)	床付コンセント 100V 2P15AE 1口 接地極付	フロアコンセント(耐荷重200kg)	Ⓜ(露)	露出コンセント 100V 2P15AE 2口 接地極付	端子盤用
			Ⓜ(ブ)	ブロックコンセント4分岐、送り付20A	表示ランプ付、OAタップ2P15A×4