



- 【WC】ウォールコンセント
- ① C型30A(100V)コンセント (直回路×2)
  - ② 2PE付15A(100V)抜きコンセント (直回路×1)
  - ③ D型20A(200V)コンセント (直回路×1)
  - ④ DMX信号出力コネクタ 2系統
- 

コンセント盤	電灯100V				単相200V	
	C型30A	容量	2Pコンセント	容量	D型20A	容量
SS-A1	2	6kw	1	1.5kw	1	4kw
SS-A2	2	6kw	1	1.5kw	1	4kw
SS-A3	2	6kw	1	1.5kw	1	4kw
SS-B1	2	6kw	1	1.5kw	1	4kw
SS-B2	2	6kw	1	1.5kw	1	4kw
SS-B3	2	6kw	1	1.5kw	1	4kw
SS-C1	2	6kw	1	1.5kw	1	4kw
SS-C2	2	6kw	1	1.5kw	1	4kw
SS-C3	2	6kw	1	1.5kw	1	4kw
SS-D1	2	6kw	1	1.5kw	1	4kw
SS-D2	2	6kw	1	1.5kw	1	4kw
SS-D3	2	6kw	1	1.5kw	1	4kw
合計負荷		72kw	合計負荷	18kw	合計負荷	60kw

記号	名称	備考	記号	名称	備考
Ⓜ(G)	(G) 壁付コンセント 100V 2P15A 2口 接地極付		F	フラッシュバルブ電源	
Ⓜ(SV)	SV 壁付コンセント 100V 2P15A 2口 接地極付	自動水栓用	AD	自動ドア電源	
Ⓜ(EH)	EH 壁付コンセント 100V 2P15A 2口 接地極付	電気温水器用	J	自動制御盤電源	
Ⓜ(HD)	HD 壁付コンセント 100V 2P15A 2口 接地極付	ハンドライヤー用	A	照明制御設備電源	
Ⓜ(ET)	ET 壁付コンセント 100V 2P15A 2口 接地極付	接地端子付	S	サイン用電源	
Ⓜ(WP)	WP 壁付コンセント 100V 2P15A 2口 接地極付	防水カバープレート付	M	サインモニター用コンセント 2P15A 2口	
Ⓜ(IH)	IH 壁付コンセント 200V 2P15A 2口 接地極付	IH用	cf	パタン、スクリーン用電源	
Ⓜ(EH)	EH 壁付コンセント 200V 2P15A 1口 接地極付	電気温水器用	W	デジタル時計用電源	
Ⓜ(P)	P 壁付コンセント 100V 2P15A 2口 接地極付	電気ポット用	HM	排煙器用電源	
Ⓜ(K)	K 壁付コンセント 100V 2P15A 2口 接地極付	イベントホール用	CN	操作車接続盤用電源	
Ⓜ(F)	F 床付コンセント 100V 2P15A 1口 接地極付	フロアコンセント	WC	ウォールコンセント 100V C型30A×2 2回路	
Ⓜ(H)	H 床付コンセント 100V 2P15A 1口 接地極付	フロアコンセント(耐荷重200kg)	Ⓜ(D)	露出コンセント 100V 2P15A 2口 接地極付	端子盤用
			Ⓜ	ブロックコンセント4分岐、送り付20A	表示ランプ付、OAタップ2P15A×4